

# CABECERAS MULTI-TRATAMIENTO

## AMPLIFICADOR DE CABECERA



cabeceiras

# SHA-SAC 8000

Amplificador de banda ancha para cabeceiras serie 8000. El modelo SHA es un amplificador de entrada única. El modelo SAC dispone de 4 entradas que mezcla y amplifica internamente, permitiendo la conexión de la señal proveniente de hasta 4 bastidores.

### APLICACIÓN

Instalaciones colectivas de TV, tanto SMATV, como CATV.

### CARACTERÍSTICAS

- Disponen de regulación de ganancia y salida de "Test" para el control de la señal de salida.
- Amplificación lineal con baja figura de ruido ya regulación del nivel de salida.
- Incluye tornillos de sujeción y cable de alimentación.
- Excepcional linealidad.
- Alto rango dinámico.



		SHA		SAC	
<b>Alimentación</b>	<b>Vdc</b>	5	12	5	12
<b>Consumo</b>	<b>mA</b>	20 (10W)	825 (10,3W)	20 (10W)	825 (10,3W)
<b>Potencia total</b>	<b>W</b>	2,5			
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	<b>°C</b>	0 ÷ 45			

MODELO		SAC 8000	SHA 8000
<b>Referencia</b>		<b>35081</b>	<b>35083</b>
<b>Nº de entradas</b>		4	1
<b>Banda de frecuencia</b>	<b>MHz</b>	47-862	
<b>Impedancia de entrada</b>	<b>Ohm</b>	75	
<b>Ganancia</b>	<b>dB</b>	43	
<b>Regulación</b>	<b>dB</b>	20	
<b>Figura de ruido</b>	<b>dB</b>	7	
<b>Nivel de salida IM3 (-60 dBc DIN 45004B)</b>	<b>dBµV</b>	120	
<b>Estabilidad nivel salida</b>	<b>dB</b>	± 2	
<b>Dimensiones embalaje</b>	<b>mm</b>	265 x 195 x 40	
<b>Peso</b>	<b>Kg</b>	1,25	

### Ejemplo

Referencia	Modelo	UN
86471	FMF 1712	1
08275	STT-TWIN-CI 8000	6
68000	SPS 8000	1
35083	SHA 8000	1
83814	PMD 800	6
83807	BA 807	1
83805	BST 807	1

Cabecera de Transmoduladores con 12 MUX DVB-T a la salida. El intercalar un multswitch entre los convertidores LNB y la cabecera permite seleccionar en cada uno de los módulos cualquiera de los Transponders presentes en los 4 satélites (16 polaridades) apuntados con las parábolas.

