


AMPLIFICADOR PARA MÁSTIL



electrónica

Serie **MASTIO AML 900**

Amplificador de banda para mástil especialmente diseñado para la recepción de señales de TDT con una calidad óptima.

APLICACIÓN

Idóneo la distribución de la señal TV / FM en sistemas individuales o pequeñas instalaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Reducido tamaño.
- Caja de zamak 100% protegida que proporciona una excelente inmunidad contra las interferencias.
- Protegido contra señales LTE.

MASTIO 



MODELO	AML 910 L D2		AML 910 DC D2		AML 920 L D2		AML 920 DC D2		AML 930 DC D2		
Referencia	36961		36962		36963		36964		36965		
Nº de entradas	1		1		2		2		3		
Bandas	UHF 470÷694	UHF 470÷694	BIII 174÷230	UHF 470÷694	BIII 174÷230	UHF 470÷694	BIII 174÷230	UHF 470÷694	BIII 174÷230	UHF 470÷694	UHF 470÷694
Ganancia	dB		25	35	20	25	30	35	25	35	35
Regulación de ganancia	dB		15								
Nivel de salida	dBµV		108								
Impedancia de entrada/salida	Ω		75								
Figura de ruido	dB		3	3	4	3	4	5	5		
Consumo	mA		60	80	60	80	80		80		
Paso de corriente	mA		-	45	-	-	45	-	45	45	45
Alimentación	V _{DC}		24 ± 10%								
Dimensiones embalaje	mm		89 x 97 x 45								
Peso	Kg		0,2								

KIT DE AMPLIFICADOR DE MÁSTIL Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Referencia	Modelo	Composición
36955	AML 910 L D2 K	Kit de amplificador de mástil y fuente de alimentación FA 242 (24V, 150mA). Una entrada UHF, 25dB de ganancia, 108dB de nivel de salida.
36956	AML 910 DC D2 K	Kit de amplificador de mástil y fuente de alimentación FA 242 (24V, 150mA). Una entrada UHF, 35dB de ganancia, 108dB de nivel de salida.
36958	AML 920 DC D2 K	Kit de amplificador de mástil y fuente de alimentación FA 242 (24V, 150mA). Dos entradas, BIII;UHF, 30;35dB de ganancia, 108dB de nivel de salida.
36959	AML 910 L D2 K	Kit de amplificador de mástil y fuente de alimentación FA 242 (24V, 150mA). Dos entradas, BIII;UHF, 25;25dB de ganancia, 108dB de nivel de salida.
36959	AML 930 DC D2 K	Kit de amplificador de mástil y fuente de alimentación FA 242 (24V, 150mA). Tres entradas, BIII, UHF 1, UHF 2, 35dB de ganancia, 108dB de nivel de salida.

TAMBIÉN DISPONIBLE CON ADAPTADOR A CARRIL DIN

Referencia	Modelo
36970	AML 910 L D2 K RD
36971	AML 910 DC D2 K RD
36972	AML 910 DC A D2 K RD

