

MODULADOR DIGITAL HDMI A DVB-T

Diseñado para la distribución de señales HDMI provenientes de un receptor de televisión terrestre o satélite, reproductores DVD o Blue-Ray, cámaras digitales, etc, en una red coaxial, moduladas en COFDM.

htt103
HDMI ▶ COFDM



MODULADOR DIGITAL HDMI A DVB-T HTT 103

Modulador digital para distribuir una señal HDMI modulada en COFDM, DVB-T...

APLICACIÓN

Distribución de señales HDMI provenientes de un receptor de televisión terrestre o satélite, reproductores DVD o Blue-Ray, cámaras digitales, etc, en una red coaxial, moduladas en COFDM.

CARACTERÍSTICAS

- Bitrate configurable.
- Edición de LCN (Logic Chanel Number).
- Alta calidad de modulación MER ≥ 34 dB.
- Programación local mediante teclado y pantalla LCD alfanumérica.
- Cuerpo metálico con ranuras para facilitar la ventilación del equipo.



MODELO	HTT 103	
Réferencia	86541	
CODIFICACIÓN DE VIDEO	H.264	
Entradas	HDMI x 1 + RF	
Resolución	1920*1080_60p; 1920*1080_50p; 1920*1080_60i; 1920*1080_50i; 1280*720_60p, 1280*720_50p	
CODIFICACIÓN DE AUDIO	MPEG1 layer II	
ESTÁNDAR DE MODULACIÓN	EN300744	
Modos FFT	2K, 8K	
Banda pasante	MHz	6, 7, 8
Constelación	64 QAM	
Intervalo de guarda	1/32	
FEC	7/8	
MER	dB	>34dB
Frecuencia RF	MHz	50 ÷ 860
Nivel de salida RF	dB μ V	70 ÷ 100, step 1dB μ V
Programacións	LCD + teclas de programación	
Alimentación	12V / 1,5A	
Dimensiones	mm	125 x 100 x 28
Peso	Kg	0,3

Fagor Electrónica, S.Coop.

San Andrés, s/n. E-20500 Mondragón (Spain)
Tel.: +34 943 71 25 26 Fax: +34 943 71 28 93
E-mail: rf.sales@fagorelectronica.es
www.fagorelectronica.com

